

## Особенности:

- 29-дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ДУ
- Суперплоский экран
- Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения - PAL/ SECAM B/G, D/K; системы AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Система настройки VST (Voltage Synthesize Tuning), обеспечивающая возможность настройки одной программы на нескольких каналах
- Цифровая схема I2C управления магистралью
- 200+ каналов (в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения)
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная в обоих направлениях)
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский/английский/др.)
- Непосредственный выбор программы
- Входы / выходы
  - 1 x AV стерео вход
  - 1 x AV стерео выход
  - 1 x YUV вход
  - 1 x S-Video вход
- Четыре предустановленных режимов изображения
- Таймер "сна"
- Таймер включения/выключения
- Автовыключение звука и синий фон при отсутствии ТВ сигнала
- Автоматическое переключение телевизора в состояние "ожидания" по истечении 15 мин после окончания трансляции ТВ программы

# ORION

## SPP2920FL 29 ДЮЙМОВ



### Технические характеристики

|   |  |
|---|--|
| <b>Кинескоп</b>   |  |
| Размер  | 29" (73 см)  |
| <b>Системы</b>  |  |
| Системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения | PAL/SECAM B/G, D/K   |
| Системы AV  | PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц   |
| <b>Каналы</b>   |  |
| Каналы (частота тюнера)                                       | VHF(L): 46.25-168.25 МГц;<br>VHF(H): 175.25-463.25 МГц; UHF: 471.25-863.25 МГц |
| Каналы (кабельное телевидение)                                | Mid band: X- Z, S1- S10;<br>Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41         |
| Количество каналов  | 200+   |
| Индикация каналов   | Экранный дисплей   |
| <b>Экранное меню, звуковой выход</b>                          |  |
| Язык сообщений экранного меню                                 | Русский/английский/др  |
| Мощность звукового выхода                                     | 2 x 10 Вт  |
| <b>Входы и терминалы</b>                                      |  |
| Радиочастотный (RF) антенный вход                             | 75 Ом  |
| Видео/аудио терминалы   |  |
| Видео вход  | 1 Vp-p, 75 Ом  |
| Аудио вход  | ≥200 мВ (эффективный), ≥70 кОм   |
| <b>Потребляемая мощность и питание</b>                        |  |
| Максимальная потребляемая мощность                            | 150 Вт   |
| Источник питания  | 220 В, 50 Гц (160-270 В, 50-60 Гц)   |
| <b>Поставляемые дополнительные принадлежности</b>             |  |
| Пульт дистанционного управления с батарейками                 | 1 шт   |
| Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном              | 1 шт   |