

ORION[®]

LCD2625

Особенности

- 26-дюймовый жидкокристаллический телевизор с управлением от пульта ДУ
- Мультисистемность (PAL/ SECAM B/G, D/K)
- 200+ каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная настройка программ в обоих направлениях)
- Сортировка программ в удобном порядке
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский, английский и др)
- Непосредственный выбор программы
- Переключение между двумя последними программами одним нажатием кнопки ПДУ
- Телетекст
- Расширенная система входов / выходов (RF вход, S-VHS вход, AV вход (2 шт), SCART, HDMI вход, Component Video вход, VGA, гнездо для подключения наушников)
- NICAM/IGR
- Четыре предустановленных режима изображения
- Форматы экрана 16:9, Full, Normal, Panorama
- Четыре предустановленных режима звучания
- Полное заглушение звука одним нажатием кнопки ПДУ
- Таймер сна
- “Родительский замок” (путем программирования можно ограничивать доступ к некоторым функциям телевизора)
- Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала
- Источник питания 100 - 240 В / 50 - 60 Гц



Технические характеристики

ДИСПЛЕЙ	Размер экрана Относительное удлинение (отношение ширина экрана/высота) Разрешение Яркость Контрастность Угол обзора Частота (гор) Частота (верт) Число цветов Время отклика (G-to-G)	26" (66 см) 16:9 1366 x 768 500 cd/m2 1000:1 88/88/88/88 48 кГц 56-75 Гц 16.7 мил <8 мс (тип)
ТВ	ТВ система Тюнер Каналы RF вход	PAL/SECAM BG/DK/I/L/L' FSTx1 VHF2-12; UHF21-69 ; CATV(X-Z+2,S1-S4) 75 Ом
АУДИО	Тип громкоговорителей Выходная мощность Прием стерео программ	Встроенный 10 Вт x 2 NICAM/IGR
ВХОДЫ, ВЫХОДЫ	RF : TV/CATV 75 Ом коакс. SCART VGA(D-Sub 15) YPbPr/YCbCr HDMI AV IN: RCA 75 Ом S-Video Вход для подключения наушников	1 1 1 1 1 2 1 1
ОСОБЕННОСТИ	Таймер сна Языки меню Телетекст Возможность настенного крепления Настольный стенд	Есть английский, русский и др. Есть Есть Есть
ПИТАНИЕ, МОЩНОСТЬ	Источник питания Потребляемая мощность Потребляемая мощность в дежурном режиме	100-240 В, 60/50 гц 140 Вт <3 Вт
АКСЕССУАРЫ	ПДУ, настольный стенд, шнур питания, кабель VGA, инструкция и гар. талон	