

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ORION стандарта DECT

МОДЕЛЬ: OD-31 Tango (B)



Особенности:

- Русифицированный цифровой автоответчик (до 60 сообщений, 14 мин. записи) с возможностью дистанционного управления
- До 50 записей имен в телефонной книге
- Сохранение последних 40 входящих и 10 исходящих звонков
- Идентификация абонента, что вызывает (Caller ID или АОН)
- Энергосберегающий режим ожидания
- Подсветка экрана и клавиатуры
- Русифицированное меню
- Спикерфон и диктофон

Общие характеристики:

<u>GAP стандарт</u>	+
Зона действия (до 300м - на открытой местности / до 35м – в помещении)	+
<u>Работа нескольких телефонных трубок от одной общей базы</u>	до 5
Переадресация входящего и исходящего сигналов между трубками	+
Трехсторонняя конференцсвязь	+
<u>Связь через ИНТЕРКОМ</u>	+
Поиск трубки через базу	+

Определение звонков

Определение звонков типа DTMF (двухтональный) и FSK	Авто
Кол-во определений последних звонков (входящие/исходящие)	40/10
Возможность использования опции АОН (при заказе услуги у телефонного оператора)	+

Параметры трубки

Отображение на экране (иконки, буквы и цифры)	в 3 ряда
Количество сегментов экрана / количество букв	14/12
Подсветка экрана и клавиатуры	+
Возможность изменения установок меню	+
Языки меню	до 16
Функция «запрет звонков»	+
Будильник	+
Телефонная книга с функцией поиска	50 имен
Вызов по последним набранным номерам (макс. 20 цифр)	+
Смена мелодий звонка на трубке	10
Регулировка громкости микрофона	+
Отключение микрофона/односторонний разговор	+
Блокировка клавиатуры (отдельной кнопкой)	+
Отображение времени разговора (таймер)	+
Визуальные предупреждения во время нахождения вне зоны досягаемости	+
Визуальные предупреждения во время разрядки батареи	+
Две пальчиковые батарейки	AAA
До 80 часов работы в режиме ожидания, до 6,5 часов – в режиме разговора	+
Энергосберегающий режим ожидания	+
Возможность дистанционного управления автоответчиком с внешней телефонной линии или с безшнуровой трубкой	+

Параметры базы

Тоновый / импульсный набор	+
Индикаторы питания и подзарядки	+
Сигнал парковки	+

