

# ORION<sup>®</sup>

## OVR688



### ТЕХНІЧНЕ ВИКОНАННЯ

- **ВІДЕОМАГНІТОФОН З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ**
- **ЛІНІЙНИЙ ЗАПИС** (крізь аудіо/відео вхід на передній панелі) або **ЗАПИС КРІЗЬ SCART РОЗ'ЄМ** або **ЗАПИС, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ВБУДОВАНИЙ ТЮНЕР І ПІДКЛЮЧИВШИ АНТЕНУ** (крізь RF вхід)
- **ВІДТВОРЕННЯ NTSC НА ТЕЛЕВІЗОРІ PAL** (можливість відтворення на телевізорі PAL касет записаних не тільки у режимі PAL, але й у режимі NTSC)
- **ЗАПИС В ФОРМАТАХ 4:3 (ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ) або 16:9 (ШИРОКОЕКРАННИЙ)** (крізь SCART роз'єм)
- **ВІДТВОРЕННЯ ЗАПИСІВ ЧЕРЕЗ RF ВИХІД** (автоматичне регулювання RF виходу) або **КРІЗЬ SCART РОЗ'ЄМ**
- **ЦИФРОВИЙ АВТО ТРЕКІНГ** (дана функція забезпечує чисте зображення без спеціальних операцій)
- **САМОРЕГУЛЮВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ** (в той час як зчитуюча головка обертається в залежності від напруги або стану відео касети, зображення залишається стабільним)
- **“ШВИДКИЙ СТАРТ”** (при натисканні кнопки “перемотування назад”/“перемотування уперед”/“відтворення” відповідна операція починається миттєво – без затримок)
- **РЕЖИМ “САМОЗАХИСТ”** (у випадку несправності відеооплеера робота пристрою припиняється автоматично)
- **ГНІЗДО ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ АУДІО**
- **ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ 200-240В ЗА ЗМІН. СТРУМОМ 50/60ГЦ**
- **ФУНКЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ**
- **АВТОМАТИЧНЕ І РУЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМ** (із можливістю введення назви програм)
- **ЗРУЧНЕ Й ЛЕГКЕ КЕРУВАННЯ ВІДЕОМАГНІТОФОНОМ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕКРАННОГО МЕНЮ** (існує також можливість відключення екранного меню)
- **7 МОВ ЕКРАННОГО МЕНЮ** (включно з російським)
- **“АВТОМАТИЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ”** (після встановлення касети відтворення починається автоматично без затримок)
- **ФУНКЦІЯ “ПРОПУСК РЕКЛАМИ”** (натиском під час відтворення спеціальної кнопки на пульті ДК можна здійснювати перемотування уперед касети протягом 30 сек, що дозволить користувачу, наприклад, пропустити рекламний ролик і “прокрутити” на початок фільму)
- **УПОВІЛЬНЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ** (натиском під час відтворення спеціальної кнопки на пульті ДК можна встановити й регулювати швидкість уповільненого відтворення зображення (6 швидкостей – 1/15, 1/10, 1/5, 1/30, 1/20, 1/15, ...), що зручно, наприклад, у випадку необхідності перегляду цікавого фрагменту більш уважніше)
- **ПОКАДРОВЕ ВІДТВОРЕННЯ** (для покадрового відтворення зображення необхідно в режимі “затримка відтворення” (була натиснута кнопка “пауза” під час відтворення) послідовно натискати кнопку “пауза” і зображення при цьому відтворюватиметься кадр за кадром)
- **ЗАПИС ПО ТАЙМЕРУ** (одноразовий, щоденний і щотижневий з можливістю встановлення номера каналу, часу початку запису, часу кінця запису, дати, швидкості; протягом місяця можливо встановити 8 подій) **І ЗАПИС ОДИНМ НАТИСКОМ ПО ТАЙМЕРУ** (можливе встановлення тривалості запису від 30 хв. до 10 годин)
- **SP/LP ШВИДКОСТІ ЗАПИСУ І ВІДТВОРЕННЯ** (у випадку вибору для запису швидкості LP – час запису збільшується в два рази для однієї і тієї ж касети)
- **ВІЗУАЛЬНИЙ УПОВІЛЬНЕНИЙ/ПРИСКОРЕНИЙ ПОШУК НАЗАД/УПЕРЕД** (при натиску під час відтворення кнопки “перемотування назад”/“перемотування уперед” 1 бо 2 рази - відтворення касети відбуватиметься уперед/назад відповідно з прискореною або прискореною в 2 рази швидкістю)
- **ПОШУК ЗА ІНДЕКСОМ (VISS)** (при натисканні після запису спеціальної кнопки на пульті ДК автоматично виконується перемотування назад до початку моменту запису і вмикання відтворення касети протягом 6 сек; потім знову автоматично виконується перемотування назад до початку моменту попереднього запису і вмикання відтворення касети протягом 6 сек ... до натискання кнопки “відтворення”)
- **ЛІЧИЛЬНИК СТРІЧКИ І ЛІЧИЛЬНИК ЧАСУ ЩО ЗАЛИШИВСЯ**
- **МОЖЛИВІСТЬ “ВИЙМАННЯ” КАСЕТИ ШЛЯХОМ НАТИСКАННЯ КНОПКИ НА ПУЛЬТІ ДК**
- **ФУНКЦІЯ “БАТЬКІВСЬКИЙ ЗАМОК”** (для блокування кнопкою передньої панелі відеооплеера і пульту ДК)
- **УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ ОДИНМ НАТИСКОМ** (натиском будь-якої кнопки на пульті ДК відеомагнітофон автоматично перемикається з режиму “оікування” у робочій режим)
- **АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ** (в режимі RF відеомагнітофон атоматично перемикається в режим “очікування” через 5 хв після закінчення трансляції програм)

### Технічні характеристики

#### ЗАГАЛЬНЕ

Джерело живлення .....	200-240 В за змін. струмом, 50/60 Гц
Споживча потужність.....	16 Вт (робочий режим)
.....	5 Вт (режим “очікування”)
Ваг.....	3,85 кг
Розміри (Ш x В x Г) .....	360 мм x 90 мм x 288 мм
Температурні межі .....	5°С...35°С (робочій режим)
Межі вологості .....	<80% (робочій режим)

#### КАСЕТНА ДЕКА

Формат .....	стандарт VHS
Системи .....	PAL/SECAM V/G D/K
Система сканування .....	поворотна, наклонний азимут, 6-головочна гвинтова
HiFi аудіо сигнал .....	A2 несуча
Ширина стрічки .....	12,65 мм
Швидкість стрічки .....	23,39 мм/сек (SP); 11,70 мм/сек (LP)
Час відтворення .....	180 хв (с E-180 (SP))
Канали .....	ОВЧ: 2-12, УВЧ: 21-69, КАТВ: S1-S41, X, Y, X (ripер)
Кількість каналів .....	99 + AUX
Вихід ВЧ .....	УВЧ: 21-69 (52)
Дозвіл зображення .....	більш 240 строк (PAL, SP)

#### ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації і гарантійний талон .....	1 шт
Пульт дистанційного керування .....	1 шт
Елементи живлення .....	2 шт
Кабель RF .....	1 шт